

# DIVA

The Multi-Functional

## DCS Legic advant Automatenleser mit DIVA

Das Legic® System ist ein kontaktloses Wertkartensystem für Karten, Schlüssel und andere Datenträger.

Der Leser besteht aus einem DIVA Controller mit aufgesetzter Legic Schreib-/Lese Elektronik (Option8) und einer abgesetzten Antenne. Das Legic Chipset basiert auf der neusten Legic advant Technologie, und verarbeitet sowohl Legic prime, wie auch ISO14443 (Nahbereich) und ISO 15693 (Weitbereich) Datenträger.

Die Antenne nimmt alle gängigen Datenträger für handsfree Bedienung auf und ist mit wenigen kleinen Rundlöchern einbaubar.



## Vorteile

- Komplette und ausschliessliche Programmierung des Lesers in DIVA (mit den bekannten Hilfsmittel).
- Cashless System für höchste Ansprüche bezüglich Sicherheit und Flexibilität, modular ausbaubar.
- Gesamte DIVA Funktionalität ist vorhanden: Preislisten, Vernetzung, Laden via Münz, Note oder PIN.
- Zukunftssichere Legic advant Technologie für max. Investitionsschutz. Firmware Update Möglichkeit
- Kompatibel zu ISO14443 und ISO15693 (Software abhängig)
- Kompatibel zu den Zutritts- und Zeiterfassungssystemen, Kassen und sonstigen Backoffice Anbietern für eine voll integrierte Multiapplikations-Lösung. Kompatibel zu den Dallmayr Datenstrukturen.
- Bau- und Funktions-kompatibel zu DCS Mifare Leser DA.03.000.01. Einheitliche Karten Programmierung für beide Technologien.

## Features (Grundfeatures gemäss DIVA Handbuch)

- Service/Gratisbetrieb, Subventionen, Preislisten, letzte Transaktionen u.v.m.
- Debit- und/oder Kreditbetrieb
- Benutzer Interface mit Hupe und LEDs (rot-gelb-grün Ampelsteuerung)
- Statistik nach EVADTS per Kabel, IR, LAN oder GSM auslesbar. IrDA Auslesung direkt über herausgeführte Antenne
- Mehrere Tausend Einzeltransaktionen im internen Flashspeicher (Laden, Verkaufen).
- Alle Automaten Schnittstellen
- SD Card Slot zur Erweiterung des internen Flashspeichers für nahezu unbegrenzte Speichermöglichkeiten.
- Anschluss von parallelem Display auf Anfrage

## Technische Daten

- Schreib- Lesedistanz ca. 50 mm
- Abmessungen Leser: 83,5 x 76 x 27 mm
- Schalter für Sicherheitsfunktionen (Taufen)
- Universeller Kartenhalter für Karten, Schlüssel und Anhänger
- Lieferumfang: DIVA DCS Leser, Befestigung mit Montageplatte oder Befestigungswinkel und Rändelschrauben, DIVA Anschlusskabel zu Automat, Legic Antenne
- Eingangsspannung 12-45VDC
- ab DIVA SW Version 4.49
- Bedienungsanleitung



## Zusatzartikel / mögliches Zubehör

- HW.14.000.01 DIVA externes Display seriell
- HW.01.003.21 DIVA Kabel serielles Display an s2

Bestellkoordinaten:

Art.Nr.: DA.04.000.01 DA.04.000.02 DA.04.000.03 DA.04.000.04

Bezeichnung: DCS Legic advant Leser **BDV**, inkl. Einbaumaterial und Automatenkabel  
DCS Legic advant Leser **MDB**  
DCS Legic advant Leser **EXE**  
DCS Legic advant Leser **CCI**



**HUG-WITSCHI AG**  
ELECTRONIC ENGINEERING

Auriedstrasse 10 - CH-3178 Böisingen  
phone +41 (0) 31 740 44 44 - fax +41 (0) 31 740 44 45  
info@hugwi.ch - www.diva-interface.com